

הנדון: החלטה מישיבה מס' 701 מיום 13.1.2025

החלטה מס' 70104 – הרחבת המסלול מהיר לחיבור מתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית או מיתקן אגירה

שלום רב,

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים :

1. דף נלווה.
2. ההחלטה המלאה.

דף נלווה

תיאור ההחלטה:

במסגרת החלטה זו, רשות החשמל קובעת שני מנגנונים להקמת מתקני ייצור בקרבת הצריכה ובכך לייעל את השימוש ברשת החלוקה הקיימת ולהפחית בירוקרטיה המוטלת על המבקשים להקים מתקני ייצור ואגירה. בנוסף, קובעת הרשות מנגנון כלכלי למניעת הזרמה לרשת מעבר להספק הקבוע בתשובת המחלק, מתן אפשרות להארכת תקופת הקמת המיתקנים שלא על רקע עבודות רשת מורכבות והקלות בהגשת הבטוחה.

רשות החשמל, החלטה מישיבה מס' 701, מיום 13.1.2025

החלטה מס' 70104 - הרחבת המסלול מהיר לחיבור מתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית או מיתקן אגירה

בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה לפי כל דין, קובעת בזאת רשות החשמל (להלן – "הרשות") תיקון לאמות מידה 235, 175 ו-176 והוספת לוח תעריף 6.7 – 30 כדלקמן:

1. אמות המידה המעודכנות מצורפות כנספח א' להחלטה זו.
2. לוח תעריף 6.7-30 מצורף כנספח ב' להחלטה זו.
3. תחילה ותחילה: אמות המידה ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות ויחולו על בקשות חיבור שנפתחו לאחר מועד התחילה, למעט תיקון אמת מידה 176 (ד) שיחול גם על מיתקנים קיימים.

ביאורים:

1. רשת החשמל היא משאב במחסור ופיתוחה כרוך בתהליכים ארוכי טווח. הרשות בוחנת כל העת קביעת מנגנונים שיבטיחו את מיצוי הרשת וקידום היצרנות ברשת החלוקה בטווח הקצר והבינוני. במקביל לבחינת מנגנונים כאמור, פועלת הרשות לצמצום העלויות הכרוכות בשילוב אנרגיה המתחדשת.
2. במסגרת החלטה זו, רשות החשמל קובעת שני מנגנונים להקמת מתקני ייצור בקרבת הצריכה במטרה לייעל את השימוש ברשת החלוקה הקיימת. בנוסף, קובעת הרשות מנגנון כלכלי למניעת הזרמה לרשת מעבר להספק הקבוע בתשובת המחלק, מתן אפשרות להארכת תקופת הקמת המיתקנים והקלות בהגשת הבטוחות, והכל כמפורט להלן.
3. בתום חמש השנים ממועד כניסתם לתוקף של התיקונים באמות המידה ובלוחות התעריף, רשות החשמל תבחן אם הושגו יעדי האסדרה והאם האסדרה נדרשת או שנחוץ לבצע בה תיקונים נוספים והכל בהתאם לסעיף 24 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021.

המנגנון הראשון – מסלול מהיר למיתקנים פוטו-וולטאיים עצמאיים או משולבי אגירה עד 630 קו"א – כולל הזרמה לרשת

4. במסגרת החלטה 63305 מיום 08.02.2022 קבעה הרשות אפשרות להגשת בקשה להקמת מתקן בטכנולוגיה פוטו וולטאי או מתקן אגירה בהספק מצרפי של עד 10 קו"א לצורך הזרמת החשמל לרשת, באמצעות מסלול מהיר המבטיח תשובת מחלק חיובית המקצרת את לוחות הזמנים לחיבור המתקן לרשת החשמל. במסגרת החלטה 69307 מיום 29.7.2024, הוגדל ההספק המצרפי האפשרי במסלול המהיר למיתקנים עד 15 קו"א.
5. הרשות רואה חשיבות ביעול התהליך להקמת מתקני ייצור ואגירה ובהפחתת הרגולציה על המחלק והצרכן המבקש להקים מיתקנים לצריכה עצמית, וזאת תוך שמירת שרידות ואמינות האספקה לכלל הצרכנים והיצרנים.
6. במסגרת החלטה זו מורחב המסלול המהיר להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאית ומתקני אגירה גם בהספק מצרפי שמעל 15 קו"א, באופן שיאפשר לצרכן המעוניין לשלב מיתקנים כאמור במקום צרכנות לקבל תשובת מחלק חיובית אוטומטית במעמד הרישום וללא צורך בתיאום טכני. ככל שיידרש תיאום טכני לצורך התקנת מונה ייצור – התיאום הטכני ייערך לאחר מתן תשובת מחלק חיובית אוטומטית.
7. בהתאם להחלטה זו, חיבור מיתקן ייצור במסלול מהיר בהספק מצרפי שמעל 15 קו"א יתאפשר אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 - א. הבקשה היא לחיבור או שילוב מיתקן פוטו-וולטאי או מיתקן ייצור פוטו-וולטאי משולב אגירה, בשיטת התחשבות הזרמה לרשת בהתאם לאמת מידה 176(ג);
 - ב. ההספק המצרפי של המתקנים בנקודת החיבור לא עולה על 630 קו"א;
 - ג. ההספק המצרפי המותקן בנקודת החיבור קטן מ-70% מגודל החיבור. על מנת שהמחלק יוכל לבחון את השפעת המסלול המהיר על הרשת נקבע בהוראת שעה כי בשנה הראשונה ההספק המצרפי המותקן בנקודת החיבור יהיה קטן מ-50% מגודל החיבור;
 - ד. המבקש מתחייב שבכל רגע נתון לא יזרים לרשת מעל 15 קו"א;
 - ה. המבקש ישלב אמצעי להגבלת הזרמה בנקודת החיבור לרשת, אם המחלק ידרוש זאת.
8. מובהר כי בהתאם לשאר התנאים הקבועים בתשובת המחלק, אם במועד העמידה בתנאים לסנכרון יימצא כי המבקש לא עומד בתנאי המסלול המהיר, המתקן לא יחובר לרשת ויצטרך להגיש בקשת חיבור חדשה.
9. במסגרת השימוע טרם קבלת החלטה זו הוצע לאפשר הזרמה לרשת בהספק העולה על 15 קו"א, באזורים שבהם רשת החשמל מאפשרת זאת, בתמורה לתעריף מחיר SMP זמן אמת. בהמשך להתייחסויות שהתקבלו בשימוע ולאור המורכבות הנובעת מאפשרות זו הרשות קובעת כי לא תתאפשר במסלול זה הזרמה לרשת מעל 15 קו"א.

המנגנון השני – מסלול מהיר למיתקנים עד 8 מ"א לצריכה עצמית בלבד

10. קביעת מסלול המהיר חדש להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו וולטאי עצמאיים או משולבי אגירה ומתקני אגירה בהספק מצרפי שעד 8 מ"א לצריכה עצמית ללא אפשרות הזרמה לרשת.

11. חיבור מתקן לצריכה עצמית במסלול זה יתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

- א. לא מותקן בנקודת החיבור מתקן ייצור או אגירה. גנרטור לחירום אינו נחשב כמתקן ייצור או אגירה.
 - ב. בעבור מתקנים לייצור ואגירה עד 15 קו"א כולל – נדרש רישום בלבד באתר המחלק;
 - ג. בעבור מתקנים לייצור ואגירה בין 15 קו"א ל-8 מ"א – נדרש רישום באתר המחלק וצירוף היתר הפעלה ממנהל מינהל החשמל;
 - ד. מיתקן לצריכה עצמית מעל גודל של 15 קו"א נדרש להתקין אמצעי להגבלת הזרמה לרשת;
 - ה. מיתקן מעל 630 קו"א נדרש להתקין יחידת פיקוד ובקרה עם תקשורת התואמת להנחיות המחלק.
12. מתקנים לייצור ואגירה בין 630 קו"א ועד 8 מ"א, ביחס שיעלה על 20% מגודל החיבור לא יוכלו להתחבר במסלול מהיר והם יידרשו לתשובת מחלק ותיאום טכני בהתאם לקבוע באמות מידה 135-1-35 כ-6. הרשות תבחן בעתיד אם יש מקום להגדיל את השיעור מעל 20%, בהתאם לתוצאות בחינת המחלק בעניין השפעת מסלול זה על הרשת.
13. מובהר כי בהתאם לשאר התנאים הקבועים בתשובת המחלק, אם במועד העמידה בתנאים לסנכרון ימצא כי המבקש לא עומד בתנאי המסלול המהיר, המתקן לא יחובר לרשת ויצטרך להגיש בקשת חיבור חדשה.
14. במסגרת השימוע שפורסם טרם קבלת החלטה זו, הרשות ביקשה את התייחסות הציבור לפטור למתקנים מעל 630 קו"א מהתקנת יחידת פיקוד ובקרה עם תקשורת כאמור באמת מידה 435-4(א). לאחר קבלת ההתייחסויות בעניין, הרשות קובעת כי מערכות אלו הכרחיות לצורך עמידה בדרישות הקטימה של מנהל המערכת. כמו כן, יחידות הפיקוד והבקרה מאפשרות כניסת יותר מתקנים באנרגיה מתחדשת על גבי הרשת הקיימת. יחד עם זאת, הרשות מודעת לעלות הגבוהה של יחידות אלו, ולאור ההתפתחות הטכנולוגית תבחן את העלויות המעודכנות ואת הצורך לעדכן את התעריף ליחידות אלו.
15. בשלב זה, המסלולים המהירים מעבר ל-15 ק"ו לא יחולו על המחלקים ההיסטוריים עקב המורכבות והסיכון הגבוה לרשת. יצויין כי עקב ייחודיותם נקבע רק לאחרונה מנגנון ממשק ייחודי בין המחלקים ההיסטוריים לבין המחלק הדומיננטי לצורך מתן תשובות ליצרנים בתוך שטחי המחלק בראייה רב שנתית. הרשות תמשיך לבחון את האופן שבו יהיה ניתן להחיל מסלולים מהירים מעל 15 ק"ו על מחלקים הסטוריים.

מנגנון כלכלי – קביעת תעריפי הפרה למיתקנים שיזרימו לרשת מעבר לקבוע בתשובת המחלק

16. על מנת להבטיח שמירת שרידות המערכת ואמינות האספקה לכלל הצרכנים, הרשות מבקשת למנוע ככל הניתן הזרמה לרשת של אנרגיה מעבר להספק המותר בתשובת המחלק. לשם כך, הרשות קובעת מנגנון כלכלי הקובע תעריפי הפרה לבעלי מתקנים שיקימו מתקנים באסדרה התעריפית ויזרימו לרשת אנרגיה בהספק העולה על ההספק המותר בתשובת המחלק.

17. גובה תעריף ההפרה יעמוד על 150% מתעריף המיתקן, כך שהיצרן יקבל את התעריף עבור האנרגיה שהוזרמה לרשת, אך ישלם במקביל תעריף הפרה בסך של 150% מתעריף המיתקן. קרי – תשלום הפרה נטו בערך של 50% מתעריף המיתקן עבור כל קוט"ש שהוזרם לרשת מעבר להספק הקבוע בתשובת המחלק. הרשות סבורה כי תעריף זה עונה באופן מאוזן ומידתי על הצורך במתן תמריץ כלכלי למניעת הזרמה לרשת מעבר להספק הקבוע בתשובת המחלק ובכך יצירת סיכון לאמינות ושרידות אספקת החשמל.

18. בנוסף, קובעת הרשות כי חריגה של עד 2.5% מההספק הקבוע בתשובת מחלק לא תיחשב להפרה ולא ייגבה עבורה תעריף הפרה. באירוע של חריגה מעל 2.5%, תעריף ההפרה ייגבה החל מהקוט"ש הראשון שהוזרם מעבר להספק הקבוע בתשובת המחלק.

19. הרשות סבורה כי העלות של התאמת המיתקן למניעת הזרמה ביתר וגרימת נזק פוטנציאלי לרשת ולצרכני החשמל היא זניחה ביחס לנזק החמור שעלול להיגרם בשל הזרמה ביתר ועל כן נכון כי מבקש החיבור יהיה האחראי על מניעת ההזרמה ביתר. בנוסף, לאור החשיבות של מניעת נזקים לרשת החשמל ולצרכנים, ולאור החובה של כלל מבקשי החיבור להימנע מהזרמה מעבר לקבוע בתשובת המחלק, קובעת הרשות כי המנגנון הכלכלי יחול גם על מתקנים שכבר פועלים מסחרית.

הארכת תקופת הקמת המיתקנים בכפוף להפקדת ערבות

20. בהתאם לתיקון שנקבע בהחלטה זו, לבקשת צרכן, תקופת ההתחייבות לחיבור תינתן לפרק זמן של שנה וחצי ולא של שנה, וזאת בכפוף להפקדת ערבות על-ידי הצרכן. מטרת התיקון היא לסייע להקמת מיתקנים גם בטכנולוגיות חדשות ומורכבות יותר של דו-שימוש, שהקמתם לעיתים עשויה להתארך מעל שנה. לפיכך, ככל שהצרכן מבקש זאת מראש בבקשת החיבור, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שנה וחצי מיום מתן ההתחייבות לצרכן.

21. כיון שהרשת היא משאב במחסור וכיון שהרשות מבקשת לתמרץ צרכנים להקים את המיתקן בתוך שנה ולא לבקש תקופת התחייבות של שנה וחצי אם אין בכך הכרח, נקבע כי לשם קבלת התחייבות של שנה וחצי תידרש הפקדת ערבות להקמת מתקן העולה על 50 קילוואט בסך של 150 ש"ח לקילוואט מותקן. במסגרת השימוע הציעה הרשות כי בנוסף להפקדת הערבות יופחת גם התעריף של המתקנים המבקשים הארכת תקופת הקמה. בהתייחסויות שהתקבלו בעניין זה בשימוע נטען כי לרוב, עלות ההקמה של הפרויקטים הנדרשים להארכת זמן ההקמה היא מלכתחילה גבוהה יותר וכי הפחתת התעריף לאורך

כל חיי המתקן מעמיסה עלות גבוהה מאוד על היזמים שתפגע בכדאיות הקמת המתקנים. לאור ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע הרשות מחליטה כי תידרש העמדת ערבות בלבד, ללא הפחתת תעריף.

22. כמו כן, על-מנת להקל על מבקשי החיבור הרשות קובעת מועד הפקדת הערבות ידחה ל- 45 ימים ממועד חתימת הסכם התיאום הטכני או 180 יום ממועד תשובת המחלק, לפי המוקדם מביניהם. יובהר כי דחיית מועד הפקדת הערבות וחובת הפקדת הערבות רק למיתקנים מעל 50 קילוואט יחולו על כל הפקדת ערבות לפי אמת מידה 175(ג)(4), היינו – גם על ערבות המופקדת בשל תשובת מחלק להתחייבות לחיבור מעל לשנה לבקשת מבקש החיבור וגם על ערבות המופקדת בשל תשובת מחלק להתחייבות לחיבור מעל לשנה בשל סיבות התלויות במחלק. לאור תיקון זה קובעת הרשות הוראת מעבר לפיה כל מי שהגיש ערבות במועד מתן תשובת המחלק, כפי שקבעו הכללים עד כה, יהיה רשאי לקבל את הערבות חזרה אם החליט לוותר על תשובת המחלק עד 45 ימים ממועד חתימת הסכם התיאום הטכני או עד 180 יום ממועד תשובת המחלק, לפי המוקדם מביניהם. לאחר חלוף מועד זה לא ניתן לקבל את הערבות חזרה והיא תחולט ככל שהמיתקן לא יוקם בתוך המועד הקבוע בתשובת המחלק.

23. הפקדת הערבות נועדה להבטיח שהעבודה הנדרשת על ידי המחלק לצורך חיבור המתקן תבוצע רק במקרים בהם קיימת ודאות גבוהה שהצרכן יקים את המתקן. לפיכך, אם המיתקן יעמוד בתנאים לסנכרון בתוך המועד שנקבע לו בתשובת המחלק, לא תחולט כלל הערבות. בנוסף קובעת הרשות כי הערבות תושב במועד הסנכרון בפועל ולא במועד העמידה בתנאים לסנכרון, כך שכל שתפקע תשובת המחלק – יחלט המחלק הדומיננטי את הערבות.

נספח א

2335. הגשת בקשה ותשובת מחלק

לצורך הנוחות הנוסח כולל את התיקון שנקבע בהחלטה 69307 על אף שטרם פורסם ברשומות)

(א) **רישום מיתקן ייצור באתר האינטרנט – מסלול מהיר**
(1) על אף האמור בסעיפים (ג) עד (ט) לאמת מידה זו ובאמות מידה 335 ו-435, למעט סעיפים (ג), (ה) ו-(ז) לאמת מידה 435, מבקש רשאי לחבר או לשלב מיתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או מיתקן אגירה, במסלול מהיר, בהתאם להוראות סעיף זה, אם מתקיימים לגבי הבקשה והמיתקן כל התנאים האלה:

(א) סך ההספק המצרפי של הממירים לכל טכנולוגיה בנקודת החיבור אינו עולה על 15 קו"א;

(ב) נמחק;

(ג) בבקשה לשילוב מתקן – המבנה שעליו יוקם המיתקן הוקם כדין ומבקש החיבור קיבל לגביו טופס 4 לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981, או תעודת גמר כהגדרתה בסעיף 70א לחוק התכנון והבנייה; בבקשה לחיבור מתקן – אושר הסכם התיאום הטכני לפי אמת מידה 35 או 35ג, לפי העניין, לבקשת החיבור למבנה שעליו יוקם המתקן;

(ד) לא נדרשת הגדלת חיבור במקום הצרכנות;

(ה) קיימת כמות פנויה לרישום באסדרה שקבעה הרשות שלגביה נוגעת הבקשה;

(ו) שיטת ההתחשבות עם המיתקן תהיה שיטת תשלום בעבור הזרמה לרשת הקבועה באמת מידה 176(ג).

(1א) על אף האמור בסעיף קטן (1)(א), מבקש רשאי לשלב במסלול מהיר מיתקן ייצור פוטו-וולטאי או מיתקן ייצור פוטו-וולטאי משולב אגירה גם אם סך ההספק המצרפי גדול מ-15 קו"א, אם מתקיימים לגבי הבקשה גם תנאים אלה:

(א) סך ההספק המצרפי של הממירים לכל טכנולוגיה בנקודת החיבור אינו עולה על 630 קו"א;

(ב) ההספק המצרפי המותקן בנקודת החיבור קטן מ-70% מגודל החיבור; (בהוראת שעה לשנה הראשונה מיום כניסת התיקון לתוקף – 50%)

(ג) ניתנה התחייבות המבקש שלא להזרים לרשת מעל 15 קו"א ולהתקין אמצעי טכני שיגביל את ההזרמה לרשת אם תיקבע מגבלה כאמור בתשובת המחלק.

(ד) נדרש תיאום טכני לצורך התקנת מונה ייצור למיתקן – המחלק יבצע את

התיאום לאחר מתן תשובת המחלק.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א1)(א), מבקש רשאי לשלב במסלול מהיר מיתקן ייצור פוטו-וולטאי או מיתקן ייצור פוטו-וולטאי משולב אגירה או מיתקן אגירה, גם אם סך ההספק המצרפי גדול מ- 15 קו"א אם מתקיימים לגבי הבקשה גם תנאים אלה:

(א) לא מותקן בנקודת החיבור מתקן ייצור או אגירה;

(ב) המתקן נועד לצריכה עצמית בלבד, ללא הזרמה לרשת;

(ג) הספק המתקן אינו עולה על 8 מו"א;

(ד) ההספק המותקן בנקודת החיבור קטן מגודל החיבור;

(ה) עבור מתקנים בהספק מותקן מעל 630 קו"א הספק המיתקן קטן או שווה ל-20% מגודל החיבור.

(ו) ניתנה התחייבות המבקש שלא להזרים לרשת ולהתקין אמצעי טכני שיגביל את ההזרמה לרשת.

(ז) עמידה בתנאים הקבועים באמת מידה 4כ35(א), (א1), (ב).

(2) כדי לחבר או לשלב מיתקן במסלול מהיר לפי סעיף קטן (1), (א1) ו-(ב1), ירשום המבקש באתר אינטרנט ייעודי של המחלק את כל הפרטים האלה:

(א) פרטים אישיים;

(ב) מספר המונה שאליו ישולב המיתקן או מספר ההזמנה לחיבור למבנה, לפי העניין;

(ג) סוג המיתקן;

(ד) הספק המיתקן המבוקש;

(ה) עבור בקשות מכוח סעיף קטן (1) ו-(א1) התעריף המבוקש אשר יהיה תעריף שבתוקף שפרסמה הרשות ושניתן לשלם לפיו במסגרת התחשבנות בשיטת תשלום בעבור הזרמה לרשת לפי הוראות אמות מידה אלה.

(3) התקיימו לגבי הבקשה ומיתקן הייצור התנאים המפורטים בסעיף קטן (1) ו-(א1), פיק המחלק למבקש, במעמד הרישום, תשובת מחלק חיובית ואת רשימת המסמכים שהמבקש יידרש להגיש כתנאי לסנכרון בהתאם לאמת מידה 4כ35(ד) ויצרף להן את הנוסח של ההסכם לרכישת חשמל (PPA);

(4) נמחק

(5) נמחק

(6) נמחק

(7) לתשובת המחלק החיובית ורשימת המסמכים שהמחלק מפיק לפי סעיף קטן (3), יצרף המחלק פירוט תשלומים שהמבקש יידרש לשלם כתנאי לסנכרון שבו מפורטים התשלומים האלה :

(א) תשלום בעד הגשת הבקשה לפי התעריף הקבוע בשורה 14 ללוח תעריפים - 1-4.3 ;

(ב) תשלום בעד החלפת מונה, אם נדרש, בהתאם לסעיף (א)(1)(ב)(1) לאמת מידה 335 ;

(ג) תשלום בעד בדיקות סנכרון בהתאם לסעיף (א)(1)(ד) לאמת מידה 335 ;
(ד) אם מבקש החיבור ביקש שבדיקת המיתקן תיעשה בידי המחלק בהתאם לאמור בסעיף (ג) לאמת מידה 435 – תשלום בעד בדיקת מיתקן בהתאם לסעיף (ג) לאמת מידה 435.

(8) יגיש מבקש החיבור למחלק את המסמכים שנדרש להגיש בהתאם לרשימה שהעביר המחלק לפי סעיף קטן (3) וישלם את התשלומים המפורטים בדרישת התשלום שהמחלק העביר לו לפי סעיף קטן (4), לכל המאוחר 30 ימים לפני מועד ההתחייבות לחיבור ; הוגשו המסמכים ושולמו התשלומים כאמור, יחולו הוראות סעיף (ה) לאמת מידה 435, והמחלק יפעל לחיבור המיתקן בהקדם ; לא הגיש המבקש את המסמכים כאמור או לא שילם את התשלומים כאמור, כולם או חלקם, וחלף המועד להתחייבות לחיבור, תבוטל תשובת המחלק החיובית והמבקש יידרש להגיש בקשה חדשה. (9) נמחק.

(10) התקיימו לגבי הבקשה ומיתקן הייצור התנאים המפורטים בסעיף קטן (ב1), יפיק המחלק למבקש, במעמד הרישום, תשובת מחלק חיובית בכפוף להגשת המסמכים בהתאם לאמת מידה 435(ה)(א1).

אמת מידה 175 (ג) תוקף ההתחייבות

1. תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לשנה מיום מתן ההתחייבות לצרכן. חלפה שנה כאמור ולא חובר המיתקן לרשת מכל סיבה שהיא, תפוג ההתחייבות ולא יחבר המחלק את המיתקן לרשת.

2. על אף האמור בסעיף קטן 1, אם חיבור מיתקן פוטו וולטאי או מיתקן פוטו וולטאי המשלב קיבולת אגירה מחייב הקמה או שדרוג רשת מתח נמוך תת קרקעית כולל החלפת או הוספת שנאי בתחנת טרנספורמציה קיימת, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שנתיים מיום מתן ההתחייבות לצרכן.

3. על אף האמור בסעיפים קטנים 1 ו-2, אם חיבור מיתקן הפוטו-וולטאי מחייב עבודות במתח גבוה לרבות הקמת תחנת טרנספורמציה חדשה, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של עד שלוש שנים מיום מתן ההתחייבות לצרכן.

3א. על אף האמור בסעיף קטן 1, לבקשת צרכן, תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן יהיה לתקופה של שנה וחצי מיום מתן ההתחייבות לצרכן.

התחייבות לחיבור בהתאם לסעיפים קטנים 2, 3 או 3א, למתקנים שהספקם עולה על 50 קילוואט תותנה בהפקדת בטוחה למחלק הדומיננטי בסך של 150 ₪ לקילוואט. הבטוחה תופקד בתוך 45 ימים ממועד חתימת הסכם התיאום הטכני או בתוך 180 יום ממועד תשובת המחלק, לפי המוקדם מביניהם. תוקף הערבות יהיה עד תום 45 ימים ממועד ההתחייבות לחיבור כהגדרתו באמת מידה 175כ3. הבטוחה הנדרשת תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף (ד)(2) לאמת מידה 50, בשינויים המחויבים; לא הופקדה בטוחה כאמור, תפקע ההתחייבות לחיבור. חלף המועד לעמידה בתנאים לסנכרון הקבוע באמת מידה 175כ3(ד) ולא עמד המתקן בתנאים לסנכרון מכל סיבה שהיא, יחלט המחלק את הערבות המופקדת, תפוג ההתחייבות לחיבור ולא יחבר המחלק את המיתקן לרשת.

לעניין "מבקש אחר" כמשמעו באמת מידה 175כ3(ד)(1) (ד)(2) - אם לא עמד המתקן בתנאים הקבועים באמת מידה 175כ3(ה)(א), יחלט המחלק את הערבות המופקדת, תפוג ההתחייבות לחיבור ולא יחבר המחלק את המיתקן לרשת.

הוראת מעבר: מבקש חיבור שהפקיד בטוחה לפני כניסת תיקון זה לתוקף יהיה רשאי לקבל את הערבות חזרה אם ויתר על תשובת המחלק עד 45 ימים ממועד חתימת הסכם התיאום הטכני או עד 180 יום ממועד תשובת המחלק, לפי המוקדם מביניהם. לאחר חלוף מועד זה לא ניתן לקבל את הבטוחה חזרה והיא תחולט ככל שהמיתקן לא יעמוד בתנאים לסנכרון בתוך המועד הקבוע בתשובת המחלק.

אמת מידה 176 (ד) התחשבות – כללי

(1) המחלק ימסור לצרכן הרשום הודעה על זכאות לתשלום המפרטת את הקוט"ש שייצר המיתקן בתקופת החשבון ואת התמורה שלה זכאי הצרכן הרשום בעבורם.

(2) המחלק יפיק את החשבון באופן דיגיטלי לצרכן הרשום בתוך 7 ימי עבודה ממועד קריאת המונה, ויפרע את התשלום לצרכן הרשום בתוך 21 ימים מיום קבלת חשבונית המס מהצרכן הרשום באופן דיגיטלי. אם הצרכן הרשום פטור מהגשת חשבונית מס על פי דין, יעביר המחלק את התשלום לצרכן הרשום בתוך 21 ימים ממועד הפקת החשבון. לא הופק החשבון עד המועד האמור, ישלם ספק שירות חיוני רשת לצרכן תשלום בשל ההפרה בעלות הקבועה בשורה 33 ללוח תעריפים 1-12.1

(3) צרכן רשום רשאי להמציא למחלק כתב הוראה בלתי חוזרת להעברת התשלום לחשבון ייעודי (באמת מידה זו – ההוראה), והמחלק יאשר את קבלת ההוראה בחתימתו עליה ויפעל לפיה. המחלק לא ימנע מהצרכן הרשום להמחות את זכויותיו לקבלת התשלומים המגיעים לו בקשר לייצור חשמל לצד שלישי, לרבות לטובת גוף מממן, על דרך שעבוד תזרים המזומנים נוסף על האמור, ואפשר המחלק לצרכן הרשום להמציא הוראה נפרדת בעבור כל מיתקן שנמצא במקום הצרכנות; מחלק יאפשר לצרכן הרשום להודיע בכתב, לא יאוחר מיום העשרים בדצמבר בכל שנה, על בחירתו לעניין אופן חלוקת המחאת התשלום בנוגע לשנה העוקבת; בהעדר הגשת הודעה כאמור מטעם הצרכן עד למועד האמור תמשיך לחול הבחירה הקיימת גם בנוגע לשנה העוקבת. המחלק לא יקזז מהתשלומים חובות של הצרכן הרשום, לא יעביר את כספי התשלומים לאחר ולא יקבל הוראה נוגדת להעברתם מגורם זולת הצרכן הרשום או מוטב ההוראה ובהתאם לנוסח ההוראה.

(4) לא שילם הצרכן הרשום בעבור צריכת החשמל, יפעל המחלק בהתאם לקבוע באמת מידה 24 (מועדי תשלום) ובלבד שאם ניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן (3), ישלח המחלק, במקביל לשליחת תזכורת לתשלום, העתק של ההתראה לפני ניתוק שנשלחה לצרכן רשום במסגרת התזכורת לתשלום למוטב ההוראה. אין כאמור בסעיף זה כדי להשית אחריות כלשהיא על המחלק כלפי מוטב ההוראה או מי מטעמו של כל תוצאה, מעשה או מחדל שעשויים להיגרם למוטב או לצד שלישי אחר בשל משלוח ההתראה או בשל ניתוק מקום

הצרכנות.

(5) אם האנרגיה המוזרמת לרשת בשעה נתונה גבוהה ב-102.5% או יותר מההספק המקסימלי כפי שנקבע תשובת המחלק, המחלק יגבה מהצרכן את התשלום הקבוע בלוח תעריף 6.7- 30 בעבור האנרגיה שהוזרמה ביתר.

נספח ב'

הוספת לוח 6.7-30: תעריף בעד הזרמת אנרגיה מעל תשובת המחלק

שורה	רכיב	תעריף (אג' לקוט"ש)
1	תעריף בעד האנרגיה המוזרמת מעבר לתשובת המחלק	150% מתעריף המתקן